

64 ZONE KABLOSUZ ALARM PANELİ KISA PROGRAMLAMA KLAVUZU

Version 1.09 ve yukarısı için

P=Program tuşu , E=Enter tuşuna basınız demektir. * Program **123** Enter ile şifre değiştirme moduna
Master Şifre=**123** , Mühendislik Şifresi=**000000** dir. * Program **000000** Enter ile montajcı moduna girilir.
*Program Enter yaparak programlamadan çıkılır.

ZONE GRUPLARINI OLUŞTURMA

1. GRUP STAY VE GECİKMELİ GRUP

P 411 E	1,5,6 E Yanık olacak	(A BOLGESI , STAY , MANUAL BYPASS YETKISI)
P 421 E	Hepsi sönük olacak	
P 431 E	1 Yanık olacak	(ZONE GRUP ARAMA OZELLIGI)
P 441 E	6 Yanık olacak	(KABLOSUZ TIPI FREEWAVE SECILI)
P 451 E	Hepsi sönük olacak	(Ses mesajı Fabrika ayarı)
P 461 E	20 E	(Giriş Gecikme süresi 20 sn Fabrika ayarı)
P 471 E	1 E	(Arama senaryosu)
P 481 E	130 E	(Contact ID kodu Fabrika ayarı kalcak)
P 491 E	137 E	(Contact ID kodu Fabrika ayarı kalcak)
P 501 E	1 E	(Abone kodu raporlamasi Fabrika ayari kalcak)

2. GRUP STAY VE ANİ GRUP

P 412 E	1,5,6 E Yanık olacak	(A BOLGESI , STAY , MANUAL BYPASS YETKISI)
P 422 E	Hepsi sönük olacak	
P 432 E	1 Yanık olacak	(ZONE GRUP ARAMA OZELLIGI)
P 442 E	6 Yanık olacak	(KABLOSUZ TIPI FREEWAVE SECILI)
P 452 E	Hepsi sönük olacak	(Ses mesajı Fabrika ayarı)
P 462 E	0 E	(Giriş Gecikme süresi)
P 472 E	1 E	(Arama senaryosu)
P 482 E	130 E	(Contact ID kodu Fabrika ayarı kalcak)
P 492 E	137 E	(Contact ID kodu Fabrika ayarı kalcak)
P 502 E	1 E	(Abone kodu raporlamasi Fabrika ayari kalcak)

3. GRUP GECE DEVREDE OLMAYAN GECİKMELİ GRUP

P 413 E	1,6 E Yanık olacak	(A BOLGESI , MANUAL BYPASS YETKISI)
P 423 E	Hepsi sönük olacak	
P 433 E	1 Yanık olacak	(ZONE GRUP ARAMA OZELLIGI)
P 443 E	6 Yanık olacak	(KABLOSUZ TIPI FREEWAVE SECILI)
P 453 E	Hepsi sönük olacak	(Ses mesajı Fabrika ayarı)
P 463 E	20 E	(Giriş Gecikme süresi)
P 473 E	1 E	(Arama senaryosu)
P 483 E	130 E	(Contact ID kodu Fabrika ayarı kalcak)
P 493 E	137 E	(Contact ID kodu Fabrika ayarı kalcak)
P 503 E	1 E	(Abone kodu raporlamasi Fabrika ayari kalcak)

4. GRUP GECE DEVREDE OLMAYAN ANİ GRUP

P 414 E	1,6 E Yanık olacak	(A BOLGESI , MANUAL BYPASS YETKISI)
P 424 E	Hepsi sönük olacak	
P 434 E	1 Yanık olacak	(ZONE GRUP ARAMA OZELLIGI)
P 444 E	6 Yanık olacak	(KABLOSUZ TIPI FREEWAVE SECILI)
P 454 E	Hepsi sönük olacak	(Ses mesajı Fabrika ayarı)
P 464 E	0 E	(Giriş Gecikme süresi)
P 474 E	1 E	(Arama senaryosu)
P 484 E	130 E	(Contact ID kodu Fabrika ayarı Değişecek)
P 494 E	137 E	(Contact ID kodu Fabrika ayarı kalcak)
P 504 E	1 E	(Abone kodu raporlamasi Fabrika ayari kalcak)

5. GRUP 24 SAAT YANGIN GRUP

P 415 E	1,6 E Yanık olacak	(A BOLGESI , MANUAL BYPASS YETKISI)
P 425 E	2 E	(24 saat Yangın)
P 435 E	1 Yanık olacak	(ZONE GRUP ARAMA OZELLIGI)
P 445 E	6 Yanık olacak	(KABLOSUZ TIPI FREEWAVE SECILI)
P 455 E	Hepsi sönük olacak	(Ses mesajı Fabrika ayarı)
P 465 E	0 E	(Giriş Gecikme süresi)
P 475 E	1 E	(Arama senaryosu)
P 485 E	110 E	(Contact ID kodu Fabrika ayarı Değişecek)
P 495 E	137 E	(Contact ID kodu Fabrika ayarı kalcak)
P 505 E	1 E	(Abone kodu raporlamasi Fabrika ayarı kalcak)

6. GRUP STAY KABLOLU GRUP

P 416 E	1,5,6 E Yanık olacak	(A BOLGESI , STAY , MANUAL BYPASS YETKISI)
P 426 E	Hepsi sönük olacak	
P 436 E	1 Yanık olacak	(ZONE GRUP ARAMA OZELLIGI)
P 446 E	0 Yanık olacak	(KABLOLU SECIMI)
P 456 E	Hepsi sönük olacak	(Ses mesajı Fabrika ayarı)
P 466 E	0 E	(Giriş Gecikme istenildiğinde sure verilecek 0sn Fabrika ayarı)
P 476 E	1 E	(Arama senaryosu)
P 486 E	130 E	(Contact ID kodu Fabrika ayarı kalcak)
P 496 E	137 E	(Contact ID kodu Fabrika ayarı kalcak)
P 506 E	1 E	(Abone kodu raporlamasi Fabrika ayarı kalcak)

ZONLARI GRUPLARA YÖNLENDİRME

P 341 E	grup no E	zone	1
P 342 E	grup no E	zone	2
P 343 E	grup no E	zone	3
	↓	↓	↓
P 399 E	grup no E	zone	59
P 400 E	grup no E	zone	60
P 401 E	6 E	zone	61
P 402 E	6 E	zone	62

Not : Kablolu zone grup 6 nolu gruptur.

SİSTEME DEDEKTÖR TANITMA

P 540 E	1 E	zone	1
P 540 E	2 E	zone	2
P 540 E	3 E	zone	3
P 540 E	4 E	zone	4

KULLANICI (USER) GRUPLARINI OLUŞTURMA

1. GRUP KEYPAD GRUBU (MASTER GRUP)

P 201 E	1,2,3,4,5,6,7,8 E	(Fabrika ayari hepsi yanık)
P 221 E	1,2,3,4,5,6,7, E	(Fabrika ayari hepsi yanık)
P 241 E	Hepsi sönük olacak	
P 261 E	Hepsi sönük olacak	
P 281 E	Hepsi sönük olacak	
P 301 E	Hepsi sönük olacak	
P 321 E	Hepsi sönük olacak	

2. GRUP KEYPAD GRUBU (USER GRUP)

P 202 E	1,5,6,7,8 E	(Fabrika ayari hepsi yanık)
P 222 E	5 E	(Fabrika ayari hepsi yanık)
P 242 E	Hepsi sönük olacak	
P 262 E	Hepsi sönük olacak	
P 282 E	Hepsi sönük olacak	
P 302 E	Hepsi sönük olacak	
P 322 E	Hepsi sönük olacak	

3. GRUP KUMANDA GRUBU 1. TUS FULL KURMA KAPAMA (ARM DISARM)

P 203 E	1,5,6, E	(Sistemi Full Kurma-Kapama yetkisi)
P 223 E	Hepsi sönük olacak	(Fabrika ayari hepsi yanık)
P 243 E	Hepsi sönük olacak	
P 263 E	Hepsi sönük olacak	
P 283 E	Hepsi sönük olacak	
P 303 E	Hepsi sönük olacak	
P 323 E	Hepsi sönük olacak	

4. GRUP KUMANDA GRUBU 2. TUS STAY KURMA KAPAMA (STAY ARM DISARM)

P 204 E	1,7,8 E	(Sistemi STAY Kurma-Kapama yetkisi)
P 224 E	Hepsi sönük olacak	(Fabrika ayari hepsi yanık)
P 244 E	Hepsi sönük olacak	
P 264 E	Hepsi sönük olacak	
P 284 E	Hepsi sönük olacak	
P 304 E	Hepsi sönük olacak	
P 324 E	Hepsi sönük olacak	

5. GRUP KUMANDA GRUBU 4. TUS PANİK

P 205 E	Hepsi sönük olacak	(Fabrika ayari hepsi yanık)
P 225 E	Hepsi sönük olacak	(Fabrika ayari hepsi yanık)
P 245 E	2 E	(Ani Panik Yetkisi)
P 265 E	1 E	(Crow Tipi)
P 285 E	Hepsi sönük olacak	
P 305 E	Hepsi sönük olacak	
P 325 E	Hepsi sönük olacak	

USER VE KUMANDALARI GRUPLARA YÖNLENDİRME

Keypad Kullanıcıları

P 101 E	1 E	Kullanıcı	1
P 102 E	2 E	Kullanıcı	2
	↓	↓	↓
P 120 E	2 E	Kullanıcı	20

Kumanda Kullanıcıları

1. kumanda

P 121 E	3 E	1. Kumanda 1. tuş	21
P 122 E	4 E	1. Kumanda 2. tuş	22
P 123 E	0 E	1. Kumanda 3. tuş	23
P 124 E	5 E	1. Kumanda 4. tuş	24

2. kumanda

P 125 E	3 E	2. Kumanda 1. tuş	25
P 126 E	4 E	2. Kumanda 2. tuş	26
P 127 E	0 E	2. Kumanda 3. tuş	27
P 128 E	5 E	2. Kumanda 4. tuş	28

SİSTEME KUMANDA TANITMA

1. kumanda

P 550 E 21 E	1. Kumanda 1. tuş
P 550 E 22 E	1. Kumanda 2. tuş
P 550 E 23 E	1. Kumanda 3. tuş
P 550 E 24 E	1. Kumanda 4. tuş

2. kumanda

P 550 E 25 E	2. Kumanda 1. tuş
P 550 E 26 E	2. Kumanda 2. tuş
P 550 E 27 E	2. Kumanda 3. tuş
P 550 E 28 E	2. Kumanda 4. tuş

TARİH SAAT AYARLAMAK

- P 678 E Günün adını girin , örnek Pazar=1 , Pazartesi=2....., Cumartesi=7
P 679 E Saati girin , örnek 16:45 için , 1645 Enter
P 680 E Ayın kaçınıcı günü olduğunu girin---1 ile 31 arası sayı
P 681 E Kaçınıcı ay olduğunu girin---1 ile 12 arası sayı
P 682 E Senenin son rakamını girin---0 ile 99 arası sayı,örnek 2003 senesi için 3 girin.

ÇIKIŞ GECİKMELERİNİ PROGRAMLAMAK

- P 841 E Bölge"A" Çıkış Gecikmesi Zamanı---0 ile 255 saniye arası (Fabrika ayarı=60 Sn.)

SİREN ÇIKIŞLARINI AYARLAMAK

Sistemde Kablolu Siren çıkışı olarak 3 nolu çıkış kullanılacak şekilde bağlanacaktır.

(- tetik ucu 3 nolu çıkışa bağlanacak)

- P 513 E Bu adreste 1-2 nolu ışıkları yakın.
P 523 E Hepsi sönmük olacak
P 543 E Hepsi sönmük olacak
P 553 E Hepsi yanık olacak (1-2-3-4-5-6-7-8)
P 563 E Bu adreste sadece 1-2 nolu ışıklar yanık olacak.
P 763 E 300 E (Siren Çalma süresi 5 dakika)

Sistemde Kablosuz Siren çıkışı olarak 4 nolu çıkış kullanılacak şekilde bağlanacaktır.

(Alarme tetik ucu 4. nolu çıkışta bulunan NO ucuna bağlanacak ve rölenin yanındaki jumper GND den çıkartılıp + ya takılacaktır. Vericideki Alarme jumperi de + ya takılacaktır.)

- P 514 E Bu adreste 1-2 nolu ışıkları yakın.
P 524 E Hepsi sönmük olacak
P 544 E Hepsi sönmük olacak
P 554 E Hepsi yanık olacak (1-2-3-4-5-6-7-8)
P 564 E Bu adreste sadece 1-2 nolu ışıklar yanık olacak.
P 764 E 120 E (Siren Çalma süresi 2 dakika)

TAMPER'İN MONTAJCI TARAFINDAN İPTAL EDİLEBİLMESİ

- P 602 E 3 E Yanık olacak (8 i söndürün)

STAY MOD ALARMLARININ TELEFONA VEYA MERKEZE BİLDİRMESİ

- P 532 E 8 E Yanık olacak

GÖZLEM İSTASYONUNA BAĞLANTI YAPILACAKSA :

- P 691 E Gözlem istasyonu telefon numarasını girin
P 692 E Gözlem istasyonu yedek telefon numarasını girin
P 697 E Bu adrese Contact ID için 1 girin.
P 698 E Bu adrese Contact ID için 1 girin.
P 699 E Bu adrese sıfır girin
P 700 E Bu adrese sıfır girin
P 701 E Bu adrese sıfır girin
P 702 E Bu adrese sıfır girin
P 752 E Bu adrese 19290 girin
P 756 E Gözlem istasyonu tekrar arama sayısı Fabrika 3 tekrar
P 677 E Günlük test sinyalinin saatini girin
P 676 E Bu adreste 1-2-3-4-5-6-7 nolu ışıkları yakın.(Test gönderilecek günler)
P 536 E Bu adrese A bölgesinin Abone numarasını girin. (4 haneli)
P 535 E Bu adreste 1-2- nolu ışıkları yakın.(Kurma-Kapama , Stay mod Kurma-Kapama)
P 703 E Bu adreste 1-2-4-5 nolu ışıkları yakın.
P 704 E Bu adreste 1-2-4-5 nolu ışıkları yakın.
P 750 E Bu adreste 1-6-7 nolu ışıkları yakın.(Dialer açık , Otomatik modem)
P 791 E Bu adreste 1nolu ışık yakın.
P 792 E Bu adreste 1nolu ışık yakın.
P 793 E Bu adreste 1nolu ışık yakın.
P 794 E Bu adreste 1nolu ışık yakın.
P 795 E Bu adreste 1nolu ışık yakın.
P 796 E Bu adreste 1nolu ışık yakın.
P 797 E Bu adreste 1nolu ışık yakın.
P 798 E Bu adreste 1nolu ışık yakın.
P 799 E Bu adreste 1nolu ışık yakın.
P 800 E Bu adreste 1nolu ışık yakın.
P 801 E Bu adreste 1nolu ışık yakın.
P 802 E Bu adreste 1nolu ışık yakın.
P 803 E Bu adrese sıfır girin
P 804 E Bu adreste 1nolu ışık yakın.
P 805 E Bu adrese sıfır girin
P 806 E Bu adrese sıfır girin
P 807 E Bu adreste 1nolu ışık yakın.

CEP veya SABİT TELEFONLARA ARAMA YAPTIRILACAKSA :

- P 691 E Birinci Telefon Numarası---(En fazla 16 haneli)
P 692 E İkinci Telefon Numarası---(En fazla 16 haneli)
P 693 E Üçüncü Telefon Numarası---(En fazla 16 haneli)
P 694 E Dördüncü Telefon Numarası---(En fazla 16 haneli)
P 695 E Beşinci Telefon Numarası---(En fazla 16 haneli)
P 696 E Altıncı Telefon Numarası---(En fazla 16 haneli)
P 697 E Bu adrese Cep veya sabit telefon için 2 girin.
P 698 E Bu adrese Cep veya sabit telefon için 2 girin.
P 699 E Bu adrese Cep veya sabit telefon için 2 girin.
P 700 E Bu adrese Cep veya sabit telefon için 2 girin.
P 701 E Bu adrese Cep veya sabit telefon için 2 girin.
P 702 E Bu adrese Cep veya sabit telefon için 2 girin.
P 752 E Bu adrese 1929394959690 girin
P 756 E Senaryo tekrar sayısı Fabrika 3 tekrar
P 677 E Bu adrese 0000 girin
P 676 E Bu adreste yanan ışıkları söndürün.

- P 703 E Bu adreste sadece 7 nolu ışığı yakın.
P 704 E Bu adreste sadece 7 nolu ışığı yakın.
P 705 E Bu adreste sadece 7 nolu ışığı yakın.
P 706 E Bu adreste sadece 7 nolu ışığı yakın.
P 707 E Bu adreste sadece 7 nolu ışığı yakın.
P 708 E Bu adreste sadece 7 nolu ışığı yakın.
P 750 E Bu adreste 1-6-7 nolu ışıkları yakın.(Dialer açık , Otomatik modem)
P 791 E Bu adrese sıfır girin
P 792 E Bu adreste 1nolu ışık yakın.
P 793 E Bu adreste 1nolu ışık yakın.
P 794 E Bu adreste 1nolu ışık yakın.
P 795 E Bu adreste 1nolu ışık yakın.
P 796 E Bu adrese sıfır girin
P 797 E Bu adrese sıfır girin
P 798 E Bu adreste 1nolu ışık yakın.
P 799 E Bu adreste 1nolu ışık yakın.
P 800 E Bu adreste 1nolu ışık yakın.
P 801 E Bu adreste 1nolu ışık yakın.
P 802 E Bu adreste 1nolu ışık yakın.
P 803 E Bu adrese sıfır girin
P 804 E Bu adreste 1nolu ışık yakın.
P 805 E Bu adrese sıfır girin
P 806 E Bu adrese sıfır girin
P 807 E Bu adrese sıfır girin

MÜHENDİSLİK ŞİFRESİNİ DEĞİŞTİRMEK

Mühendilik şifresi 3 haneden az , 6 haneden fazla olamaz.Fabrika ayarı "000000" dır.

Bunu değiştirmek için Montajcı programına girin.**P 410 E** yapın.Arkasından yeni Mühendislik şifrenizi yazın ve Enter tuşuna basın.Led keypadlerde girmiş olduğunuz şifreyi size bipleterek göstermektedir.

KULLANICI ŞİFRELERİNİ DEĞİŞTİRMEK

- P 1 E 1.Kullanıcı şifresi
P 2 E 2.Kullanıcı şifresi
P 3 E 3.Kullanıcı şifresi
P 4 E 4.Kullanıcı şifresi
P 5 E 5.Kullanıcı şifresi
P 6 E 6.Kullanıcı şifresi
P 7 E 7.Kullanıcı şifresi
P 8 E 8.Kullanıcı şifresi
P 9 E 9.Kullanıcı şifresi
P 10 E 10.Kullanıcı şifresi

P 100 E 100.Kullanıcı şifresi

Toplam 100 kullanıcı şifresi mevcuttur. (1-20 keypad 21-100 arası kumanda kullanıcıları)

FABRİKA AYARLARINA DÖNDÜRME

P965E 965E FABRİKA RESET

P605E UPLOAD-DOWNLOAD SECURITY CODE